


Ficha técnica de produto

90.C1.A01200 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah)

| | |
|-----------------------------|--|
| Descrição comercial: | Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah) |
| Código EAN: | 7898650939121 |
| Família comercial: | Nobreaks Line Interactive |



- VISTA FRONTAL
- VISTA TRASEIRA
1. Botão lig/desliga
 2. Led de indicação proteção
 3. Led de indicação atenção
 4. Led de indicação normal
 5. Indicação do modelo
 6. Interface para comunicação (opcional)
 7. Fusível de entrada AC
 8. Cabo de alimentação AC Padrão NBR 14136
 9. Etiqueta de identificação do produto
 10. Tomadas de saída padrão NBR 14136

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Descrição das características:

- » Nobreak tecnologia Line Interactive Semi-Senoidal
 - » Nobreak microcontrolado ARM Cortex-M4 de alta performance (tecnologia RISC)
 - » Transformador com fio de cobre proporcionando melhor rendimento, temperatura e entrega de potência para a carga.
 - » Dois estágios de regulação
 - » Forma de onda de saída semi-senoidal
 - » Gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama
 - » Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
 - » Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
 - » Processamento de sinais True RMS para uma análise segura e precisa da rede elétrica
 - » Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
 - » Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak
 - » Comutação livre de transitórios devido à sincronização precisa entre rede e inversor (PLL)
 - » DC Start - Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica¹
 - » Carregador inteligente de três estágios (carga, equalização e flutuação) para garantir desempenho e vida útil
 - » Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação.
 - » Auto-desligamento temporizado por descarga total da bateria ou ausência de carga conectada na saída para preservar a bateria, com possibilidade de inibição² (sensor carga mínima)
 - » Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental
 - » Interface de comunicação para monitoramento e configuração do produto³
 - » Proteções:
 - Contra sobrecarga e curto-circuito nas tomadas de saída;
 - Contra sub e sobretensão da rede elétrica;
 - Contra sub e sobrefrequência da rede elétrica;
 - Contra descarga profunda e sobrecarga da bateria;
 - Contra sobreaquecimento no inversor.
 - Contra surtos da rede elétrica e descarga atmosférica.
 - » Rearme automático para proteção de sobrecarga, curto-circuito e temperatura. Em caso de acionamento, o produto religará automaticamente executando até três tentativas temporizadas.
 - » Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída
 - » Sinalização visual através de três Led's no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga
 - » Indicação de potência consumida pela carga
 - » Sinalização auditiva com possibilidade de inibição² (função mute)
 - » Proteção de entrada da rede elétrica com fusível contendo unidade reserva
 - » Oito tomadas de saída, dispensando extensões adicionais
 - » Circuito desmagnetizador para uma tensão de saída mais adequada e precisa
- ¹ bateria deve estar carregada.
- ² a configuração pode ser executada via interface de comunicação ou através do botão frontal, em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte.
- ³ verifique a disponibilidade no seu modelo.

POTÊNCIA

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Pot. nominal: | 1200VA |
| Pot. contínua: | 550W |
| Pot. pico: | 600W |
| Pot. mínima: | 14W |
| Fator de pot. saída: | 0,5 |
| Carga de informática: | 3 micros + 1 impressora |

ENTRADA

| | |
|-----------------------------|---|
| Tensão nom. entrada: | 120V - 220V |
| Tipo de seleção: | Automática |
| Faixa de entrada: | 95V - 145V / 180V - 245V |
| Freq. entrada: | 45Hz - 65Hz |
| Fase: | Monofásico |
| Conexão de entrada: | Cabo de alimentação CA /plugue (10A) padrão NBR 14136 |

SAÍDA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tensão nom. saída: | 120V (220V configurável) |
| Tipo de seleção de saída: | Jumper soldável interno |
| Fx. tensão saída inversor: | 120V +-5% (220V+-5%) |
| Frequência de saída: | 60Hz +-0,1% |
| Forma-de-onda: | Semi-Senoidal |
| Número de tomadas: | 8 tomadas padrão NBR 14136 |
| Número de tomadas 10A: | 8 |
| Conexão de saída: | Tomadas |
| Estágios de regulação: | 2 |
| Tempo de transferência: | Menor que 4ms/Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms |
| Rend. pl. carga rede: | >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V |

Ficha técnica de produto

90.C1.A01200 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah)

| | |
|---|--|
| Rend. pl. carga inversor: | >= 80% |
| Grupo gerador: | Compatibilidade sob consulta |
| BATERIA | |
| Tensão operação: | 24V |
| Tipo de bateria: | Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento |
| Quantidade de baterias: | 2 x 7Ah/12V internas |
| AUTONOMIA | |
| Aut. típica: | 6 min |
| Aut. meia carga: | 10 min |
| Aut. plena carga: | 4 min |
| Tempo de recarga: | 10h após 90% descarregada |
| PROTEÇÃO | |
| Sobrecarga: | Sim |
| Curto-circuito: | Sim |
| Desligamento pot. mínima: | Sim |
| Temperatura de proteção: | Sim |
| Bateria mínima: | Sim |
| Entrada: | Fusível de entrada com unidade reserva |
| SINALIZAÇÃO VISUAL | |
| Rede normal: | » Led Normal aceso: rede elétrica presente e bateria carregada. Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando |
| Bateria sem carga: | » Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando |
| Desligam. por proteção visual: | » Led Proteção o pisca em sincronismo com aviso sonoro da campainha |
| Bateria baixa: | » Ou bateria descarregada led Atenção pisca 5x no período |
| Inversor ativo visual: | » Led Normal pisca em função do consumo de carga (2x para 20% até 10x para 100% de carga) |
| Rede alta: | » Led Atenção pisca 3x no período |
| Rede baixa: | » Ou rede ausente led Atenção pisca 1x no período |
| Carga mínima: | » Ou nobreak sem carga led Atenção pisca 2x no período |
| Sobretensão: | » Led Atenção pisca 6x no período se houver o desligamento por sobretensão na saída (deve-se desligar e religar o nobreak) |
| Potência excessiva visual: | » Led Atenção pisca 4x em sincronismo com a campainha |
| Troca de bateria: | » Led Atenção aceso direto no modo rede. Substituir bateria, caso contrário nobreak não será capaz de segurar carga se houver falha da rede elétrica |
| Temperatura visual: | » Led Atenção pisca 4x no período |
| SINALIZAÇÃO SONORA | |
| Inversor ativo: | » Apita quando entrar no modo inversor |
| Desligam. por proteção: | » Apito da campainha em sincronismo com sinalização visual do led Proteção |
| Potência excessiva: | » Apito da campainha em sincronismo com Led Atenção 4x até que se retire o excesso de carga do nobreak |
| Mais sinalização: | » Função Mute - pressionar o botão frontal 6x para inibir ou habilitar a campainha |
| DIMENSÕES | |
| Gabinete: | Plástico ABS alto impacto anti-chama |
| Cor: | Preto |
| Comprimento: | 355mm |
| Largura: | 126mm |
| Altura: | 193mm |
| Peso líquido: | 9,6Kg |
| AMBIENTE | |
| Temp. de funcionamento: | 0 a 40°C |
| Umidade: | 0 a 95% sem condensação |
| Ruído audível: | Menor que 45dBA (a 1m) |
| MTBF (Tempo Médio Entre Falhas): | 10.000 horas |
| Grau de Proteção: | IP 20 |
| EMBALAGEM | |
| Embalagem primária: | Caixa de papelão plastificada colorida microondulada |
| Proteção interna: | Saco Plástico Bolha C/ Manta |
| Peso para transporte: | 9,95Kg |
| Altura para transporte: | 200mm |
| Largura para transporte: | 132mm |
| Profundidade para transporte: | 390mm |
| OPCIONAIS | |
| Borneira de entrada: | Não |
| Borneira de saída: | Não |
| Proteção telefônica: | Não |
| Contato seco: | Não |
| Cor Opcional: | Não |
| Outra bateria: | Não |
| Sem bateria: | Não |
| Saída 220V: | Sim (opcional sob consulta) |
| Engate rápido: | Não |
| Interface RS232: | Sim (opcional sob consulta) |
| Interface USB: | Sim (opcional sob consulta) |
| Interface SNMP: | Não |
| Interface Ethernet: | Sim (opcional sob consulta) |
| Interface Wifi: | Não |
| Interface RS485: | Não |
| Concentrador de eventos: | Não |
| Cabo de comunicação: | Não |
| Religamento automático: | Sim |
| Carga de bateria desligado: | Não |
| GARANTIA | |

Ficha técnica de produto

90.C1.A01200 - Nobreak Compact Plus 4 (S/1200VA/2b.7Ah)

Descrição de garantia:

1. TEMPO: O tempo de garantia deste equipamento (excluindo as baterias) é de 2 anos, contado a partir da sua data de compra. O tempo de garantia das baterias que integram este equipamento é de 1 ano, contado a partir da data da compra do equipamento. A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as instruções do manual do usuário. Para reparos ou manutenções em garantia deste produto, enviar o mesmo a uma revenda autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS. Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do usuário do produto. Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar. 2. CANCELAMENTO DE GARANTIA: esta garantia é automaticamente CANCELADA quando: 2.1. Ocorrerem danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais; 2.2. O(s) equipamento(s) foi(foram) armazenado(s) de maneira não conforme; 2.3. O(s) equipamento(s) foi(foram) submetido(s) a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas; 2.4. Foi constatado que os danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequadas ou em desacordo com o manual do usuário; 2.5. A comprovação do tempo de garantia está comprometida. 3. GARANTIA REDUZIDA: Caso o equipamento NHS seja utilizado em aplicações sob condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperatura excessiva ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, sob incidência solar intensa, sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias. 4. TROCA DE EQUIPAMENTOS: 4.1. O prazo de garantia do equipamento deve ser considerado a partir da data de aquisição pelo cliente final, comprovado com a nota fiscal de compra na qual deverá constar o número de série do equipamento. Caso a nota fiscal não esteja disponível, valerá o prazo contado a partir da data de fabricação do(s) equipamentos(s) registrada pela fábrica; 4.2. Antes de enviar o equipamento para a NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, o qual analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as condições abaixo: a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para equipamentos com até um mês de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário; b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para equipamentos com até três meses de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário; c) A NHS não paga o frete: para equipamentos com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário. IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens "a" e "b" acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item "c". 4.3. A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item anterior, são válidos quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, a NHS não pagará os fretes. 4.4. A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada no site www.nhs.com.br. A garantia dos equipamentos é dada no balcão da rede de Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emitente.

HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

Certificação de produto:
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
 ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729

Autonomia

